



Interruttori e Relè Reed

Rivelazione : Passaggio, posizione, livello, presenza
Commutazione : Telecom, tester, misura.

INTERRUTTORI A LAMA FLESSIBILE (REED)

Localizzare un passaggio, una posizione, un livello negli ambienti estremi, senza collegamento meccanico tra i pezzi in movimento e senza manutenzione, tale è la sfida che rileva ogni giorno il contatto Reed sottoposto ad un campo magnetico. Questo vale per tutti i settori come la monetica, lo spaziale, l'automatismo, le telecom...

Riferimento Prodotto	Forma Contatto	Tensione max. commutabile	Corrente max. commutabile	Potenza max. commutabile	Campi di sensibilità standard	Lunghezza del vetro
AB21	1NO	350VDC	1A	100VA	20-35ATf	lampadina di 21mm
AC01		30VDC	0,01A	0,25VA	5-20ATf	lampadina di 6mm
AC03		100VDC	0,5A	12VA	10-35ATf	lampadina di 10mm
AC05		100VDC	0,5A	12VA	10-35ATf	lampadina di 14mm
AJ21		100VDC	0,4A	10VA	10-35ATf	lampadina di 14mm
AV10		7500VDC	0,2A	50VA	80-130ATf	lampadina di 53,4mm
AD22		250VAC	1,3A	80VA	40-105ATf	lampadina di 52mm
AD28		250VAC	3A	120W	70-100ATf	lampadina di 50mm
AI02		200VDC	0,5A	10W	15-30ATf	lampadina di 10mm
AI43		200VDC	0,5A	10W	15-30ATf	lampadina di 15mm
AI44	200VDC	0,75A	30W	15-35ATf	lampadina di 20,5mm	
CD30	Invertitore	500VAC	3A	100VA	60-100ATf	lampadina di 34,3mm
CG21		100VDC	0,25A	NC 3W / NO 8W	15-35ATf	lampadina di 14,5mm
CG21V		100VDC	0,25A	NC 3W / NO 8W	15-35ATf	lampadina di 14,5mm "piegata"
CS26		400VAC	1A	60W	55-100ATf	lampadina di 34,3mm



• Sensibilità da precisare all'ordine.